

3.2. KOTŁOWNIA GAZOWA
Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU
CZEŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

	str.
<u>OPIS TECHNICZNY</u>	
3.2. Układ grzewczy z wewnętrzną instalacją gazu. Część elektryczna.....	59
3.2.1. Przedmiot opracowania.....	61
3.2.2. Zakres opracowania.....	61
3.2.3. Podstawa opracowania.....	61
3.2.4. Dane energetyczne.....	61
3.2.5. Zasilanie.....	61
3.2.6. Instalacja elektryczna.....	61
3.2.7. Sterowanie elektryczne.....	62
3.2.8. Instalacja wykrywania gazu.....	62
3.2.9. Ochrona przeciwprzepięciowa.....	62
3.2.10. Ochrona od porażeń.....	62
3.2.11. Uwagi końcowe.....	63
3.2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.....	63
3.2.13. Wykaz norm.....	63

RYSUNKI

NR	RYSUNEK	SKALA	
IE/3.1	Plan instalacji elektrycznej - piwnice	----	65
IE/3.2	Plan instalacji elektrycznej - parter	----	66
IE/3.3	Schemat instalacji elektrycznej - zasilanie	----	67
IE/3.4	Schemat instalacji elektrycznej - RK	----	68
IE/3.5	Schemat sygnalizacji wykrywania gazu	----	69

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego Termomodernizacji budynku przy ulicy Strażackiej 1
w Gołkowicach

Kotłownia gazowa z wewnętrzną instalacją gazu. Część elektryczna

3.2. Kotłownia gazowa z wewnętrzną instalacją gazu. Część elektryczna

3.2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna i sterowanie dla kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazu, do projektu termomodernizacji budynku w Gołkowicach, ul. Strażacka 1, dz. nr 1644/127.

3.2.2.Zakres opracowania

- instalacja światła
- instalacja gniazdek wtyczkowych
- instalacja siły
- rozdzielnie
- sterowanie elektryczne
- instalacja przeciwporażeniowa

3.2.3.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- projekty branżowe
- obowiązujące normy i przepisy

3.2.4.Dane energetyczne

Napięcie zasilania - 400/230V

Ochrona od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania

3.2.5.Zasilanie

Zasilanie rozdzielni dla kotłowni, należy wykonać z rozdzielni RP, która zasilana jest z rozdzielni istniejącej.

3.2.6.Instalacja elektryczna

Instalacja obejmuje wypusty oświetleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych.

Przewody układać pod tynkiem.

Osprzęt stosować hermetyczny.

Gniazdka wtyczkowe instalować na wysokości 0,3 – 1,4m oraz w odległości min. 0,6 m od krawędzi umywalek, natomiast łączniki instalować na wysokości 1,2 - 1,4 m nad podłogą.

Wyłączniki stosować na prąd 10A, a gniazdka 16A.

Przewody do urządzeń technologicznych prowadzić w korytku.

Przy podejściach do urządzeń, przewody prowadzić w rurkach ochronnych.

Typy i przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń opisano na schematach ideowych.

3.2.7. Sterowanie elektryczne

Sterowanie urządzeniami odbywa się automatycznie ze sterowników. Zasilanie sterowników z rozdzielni.

3.2.8. Instalacja wykrywania gazu

W celu wykrycia pojawienia się gazu ziemnego w pomieszczeniu kotłowni należy zastosować detektory gazu. Detektory te zostaną podłączone do centrali.

Z centrali umieszczonej w miejscu przedstawionym na rysunku wyprowadzone są również przewody do zaworu gazowego oraz sygnalizacji optycznej i akustycznej.

Do centrali podłączyć stycznik wyłączający zasilanie rozdzielni RK, w chwili pojawienia się gazu w pomieszczeniu.

Dodatkowo zabudować przycisk wyłączający z blokowaniem mechanicznym do wyłączenia sygnału akustycznego. Po każdorazowym usunięciu awarii i otwarciu zaworu odcinającego, przycisk wyłączający należy odblokować.

3.2.9. Ochrona przeciwprzepięciowa

W projekcie przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. W rozdzielni należy zabudować odgromniki, które ograniczają przepięcie do poziomu ochronnego – 1,5 kV.

Przewidziano odgromniki, które posiadają dwa stopnie ochrony B + C.

Przez zastosowanie dwóch stopni ochrony (B + C) stworzono strefową koncepcję ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, odpowiednią zwłaszcza dla ochrony szczególnie wrażliwych urządzeń elektrycznych.

Uziemienie odgromników oraz przewodu PE następuje poprzez zaciski montażowe, do których przyłączono główny przewód uziemiający.

3.2.10. Ochrona od porażen

Zastosowano środek ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania t.j. wyłączników nadprądowych i różnicowo - prądowych oraz połączeń wyrównawczych.

Dostępne przewodzące elementy instalacji należy łączyć z ziemią za pomocą przewodu ochronnego PE, który nie może przechodzić przez wyłącznik różnicowo - prądowy.

Przewód ochronny PE należy dodatkowo podłączyć do szyny wyrównawczej, którą połączyć z uziemieniem. Przewidziano uziom prętowy. Dodatkowo uziom podłączyć do uziemienia istniejącego. Uziom prętowy wykonać z pręta miedziowanego o średnicy 5/8" (14 mm) o długości 10 m. Połączenie pręta z bednarką wykonać przy użyciu przekładki mosiężnej.

Przewód neutralny N w chronionej instalacji nie może mieć uszkodzonej izolacji lub jakiegokolwiek połączenia z ziemią.

Dla kotłowni dobrano wyłączniki różnicowo - prądowe o prądzie wyzwalającym 30mA. Przez zastosowania wyłączników ochronnych osiągnięto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym bezpośrednim dotknięciem nie uziemionego elementu znajdującego się pod napięciem.

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującą normą.

3.2.11. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami .

Instalacje elektryczne wykonywać po realizacji robót instalacyjnych oraz technologicznych.

Przewody, kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty.

Typy opraw, aparatów oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych podano jako przykładowe.

Przy przejściach przez strefę pożarową wszystkie przepusty i otwory uszczelnić masą ognioochronną.

Po zakończeniu robót elektrycznych, wykonać pomiary instalacji elektrycznej i uziemienia.

Projekt budowlany branży elektrycznej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury, technologii oraz projektami branżowymi

Wszelkie dane dotyczące podłączenia aparatów i urządzeń do sterowników, opis listew zaciskowych wraz z ich rozrysowaniem oraz dane dotyczące kotła, sterownika, jego instalacji, konfiguracji, eksploatacji, zasad montażu zawarte są w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej sterowników.

3.2.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przed montażem zabezpieczeń oraz przewodów i osprzętu w rozdzielni istniejącej, należy wyłączyć zasilanie rozdzielni i powiesić tablicę z napisem "nie załączać".

Odkręcanie pokrywy komory zaciskowej sterowników jest dozwolone tylko pod warunkiem wcześniejszego odłączenia zasilania. Czynność tę może wykonywać tylko osoba upoważniona przez producenta, posiadająca eksploatacyjne uprawnienia energetyczne.

W czasie budowy stosować ogólne przepisy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych.

3.2.13. Wykaz norm

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.

PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania.

- PN-87/E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.
- PN-74/E-90066 Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej.
- PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I Miejsca pracy we wnętrzu.
- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych.